

## ELRC-NV268

### Manuel de l'utilisateur :

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre appareil pour ne pas lui causer des dommages irréparables.

#### Contenu :

- Luminosité : 2000000 Lumens.
- Muni d'une batterie 6V rechargeable.
- Cette torche est dotée d'un interrupteur Marche Arrêt unique qui met la batterie hors tension lorsque cet interrupteur est sur la position Arrêt.
- Votre lampe torche peut être rechargé dans une voiture ou chez vous grâce à un adaptateur secteur (inclus).

#### Chargement :

1. Rechargez la batterie avant utilisation, ne laissez jamais la batterie se décharger totalement, rechargez-la immédiatement après qu'elle soit déchargée. Rechargez la batterie tous les trois mois même si vous n'utilisez pas votre spot.
2. Avec l'adaptateur secteur : Branchez l'adaptateur à l'emplacement prévu sur la torche et reliez-la à un adaptateur secteur. Mettez l'interrupteur sur la position Arrêt. Une diode indiquera que la batterie est en cours de chargement (pendant environ 15 heures).
3. Avec l'allume cigare : Branchez l'adaptateur au même endroit mais reliez-le à l'emplacement de l'allume cigare de votre voiture. La batterie se rechargera pendant environ 12 heures. Veillez à laisser l'interrupteur sur la position Arrêt.

#### Utilisation :

1. Mettez la lampe sous tension à l'aide du bouton Marche Arrêt.
2. Pressez le bouton et réglez la luminosité. Pour éclairer des objets lointains, utilisez la position « pistol grip », pour un éclairage plus général et plus faible, utilisez la position « lanterne ».

#### Remplacement de l'ampoule :

1. Enlevez le dessus de la torche en le dévissant.
2. Retournez la lampe pour accéder à son dos.
3. Enlevez les connexions de la lampe, faites glisser ensuite la protection en métal.
4. Sortez la lampe de son support et remplacez-la.

#### Remplacement de la batterie rechargeable :

1. Enlevez le dessus de la lampe (comme indiqué ci-dessus).
2. Otez les quatre vis qui ferment le couvercle de la batterie, débranchez-la et ensuite tirez dessus pour que celle-ci sorte de son logement.
3. Remplacez l'ancienne batterie avec une nouvelle batterie 6V 4Ah puis replacez la batterie dans son emplacement et refermez le couvercle.

Remarque : Le connecteur femelle doit être branché.

Le fil ROUGE doit être relié au POSITIF (+), et le fil NOIR doit être branché sur le NEGATIF (-).

#### Avvertissements :

1. Comme toutes lampes halogènes, le catadioptré et le verre sont TRES CHAUD durant l'utilisation. Votre torche est prévue pour une utilisation ponctuelle de 15 minutes maximum. Laisser votre lampe constamment allumée pendant de longues périodes lui causera des dommages irréparables.
2. Ne couvrez jamais le verre pendant que vous utilisez votre torche, ceci pourrait entraîner une surchauffe très rapide.
3. Ne pointez jamais le faisceau lumineux dans les yeux d'une autre personne.
4. Pour éviter tous risques d'électrochocs, débranchez la lampe après rechargement puis laissez-la refroidir. Pour tout changement de pièces ou nettoyage veillez à bien débrancher la torche avant.
5. Afin d'éviter d'endommager définitivement votre appareil, utilisez des lampes de la même puissance et des batteries avec les mêmes caractéristiques que celle d'origine.
6. Votre lampe torche est alimentée par une batterie qui possède une longue durée de vie. Lorsque celle-ci est hors d'usage, elle doit être enlevée de l'appareil et vous devez la recycler suivant la réglementation de votre pays. Contactez la déchetterie de votre ville pour avoir des informations concernant le recyclage. Avant de jeter la batterie, ôtez la partie métallique pour éviter toutes blessures. **NE FRAPPEZ JAMAIS SUR LA BATTERIE ET NE LUI SOUMETTEZ AUCUNES PRESSION, DANS LE CAS CONTRAIRE CELLE-CI POURRAIT EXPLOSER.**